

## **MOSA**

MOSA - Prenosni motorni varilniki

### Magic Weld 200 YD



#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator s trajnimi magneti, brez ščetk
- Protihrupen
- Največji tok varjenja: 200 A
- Varjenje: Elektrod

#### Tehnične karakteristike

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b> | 20 - 200 A   |
| Nastavitveno polje                   | 170 A - 60%  |
| Delovanje                            | 70 V   |
| Začetna napetost                     |  |
| <b>GENERACIJA C.C.</b>               | <b>Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbuden, brez ščetk</b> |
|                                      | 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A   |
| Enofazna moč (max)                   | 3 kVA / 230 V / 13 A   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Enofazna moč (stalna)                                |                 |
| Vrsta izolacije                                      | H               |
| <b>Motor na bencin 4- takten, OHV, zračno hlajen</b> |                 |
| Model  | Yanmar L70N     |
| Čista moč  | 4.9 kW (6.7 HP) |
| Obrati   | 3600 obr/min.   |
| Prostornina  | 320 cm          |
| Valji  | 1               |
| Poraba goriva (Varjenje 60%)                         | 1.0 l/h         |

## Oprema

### Equipaggiamento standard:

- Bencinski motor
- Zračno hlajene
- Vžig na poteg
- Zavstavitel motorja (olje)
- Varčevalnik
- Alternator s trajnimi magneti
- Nadzor varjenja na visoko frekvenco
- Elektronska zaščita toka
- Pripravljen za TC

### Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230V
- Daljisko krmiljenje RC2 - RC2/90°(kabel 20m)
- Varnilni kabli: K185 (4.5+3m, 35mm<sup>2</sup>), K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>), K 200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Dvojni kabli K 2x150 (35mm<sup>2</sup>)
- Ročni prevoznik voziček CTM-MW200
- Ročni poteg TRM-MW200 (n. 4 zložljivi ročaji)

### Izvedbe na zahtevo:

- Dodatni izhod 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Dodatni izhod 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T schuko