

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 6500 SX/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hladjenje, dizel
- Alternator SINCRO ET2 MCF, sinhronizovani, sa četkicama
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima
	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Trofazna snaga stand-by	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
Trofazna snaga PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A

Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Snaga stand-by	
	5.7 kW (7.7 HP)
Snaga PRP	
	1/435 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač pritiska ulja
- Pokazivač akumulatora
- Compound
- Pokazivač goriva
- Brojač sati
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Kuka za podizanje
- Voltmeter
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V

- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje
- Automatska ploča EAS 15-806
- Ručna kolica za prijevoz CTM2
- Nastavak za izduvne gasove
- Kolica za brzo premještanje CTV4