



Ferrari - Generatorji

## MGB 700 SX

### Karakteristike

MOTOR: Bencin 4-taktni	
Model	HondaGX 390
Vžig	Električni
Hlajenje	Zračno
Nazivna moč Stand-by *	7,7kW (10,5 Hp)
Nazivna moč P.R.P. *	6 kW (8,1 Hp)
Valji / Prostornina	1 /389 cc

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
Enofazna moč Stand-by **	6,7 kVA / 230 V / 29,1 A
Enofazna moč P.R.P. **	5,5kVA / 230 V / 23,9 A

OSNOVNE ZNAČILNOSTI	
Vtičnice	1x230V 32A 2P + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE
Mere	1060x570 x665 mm
Teža	155 kg
Brezhrupen	
Koleščki za prekladanje	
Oprema na zahtevo	Avtomatična plošča EAS, Podaljšek za izpuh