



Ferrari - Generatorji

MGB 750T SX

Karakteristike

MOTOR: Bencin 4-taktni	
Model	HondaGX 390
Vžig	Električni
Hlajenje	Zračno
Nazivna moč Stand-by *	7,7kW (10,5 Hp)
Nazivna moč P.R.P. *	6 kW (8,1 Hp)
Valji / Prostornina	1 /389 cc

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez četk	
Trofazna moč Stand-by **	7,5 kVA / 400 V / 10,8 A
Trofazna moč P.R.P. **	6,5kVA / 400 V / 9,4 A
Enofazna moč P.R.P. **	4kVA / 230 V / 17,4 A

OSNOVNE ZNAČILNOSTI	
Vtičnice	1x400V 16A 3P + N + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE
Mere	1060x570 x665 mm
Teža	165 kg
Brezhrupen	
Kolesčki za prekladanje	
Oprema na zahtevo	Avtomatična plošča EAS, Podaljšek za izpuh