



Ferrari - Generatori

## MGB 700 SX

### Karakteristike

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| MOTOR: Benzin 4-taktni |                 |
| Model                  | HondaGX 390     |
| Start                  | Električni      |
| Hladjenje              | Vazdušno        |
| Snaga Stand-by *       | 7,7kW (10,5 Hp) |
| Snaga P.R.P. *         | 6 kW (8,1 Hp)   |
| Cilindri / Zapremina   | 1 /389 cc       |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| MMODEL C.A. - 50 Hz  |                          |
| Jednofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica |                          |
| Snaga jedne faze Stand-by **   | 6,7 kVA / 230 V / 29,1 A |
| Snaga jedne faze P.R.P. **   | 5,5kVA / 230 V / 23,9 A  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE |  |
| Utičnice               | 1x230V 32A 2P + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE      |
| Dimenzije              | 1060x570 x665 mm                                 |
| Težina                 | 155 kg   |
| Zvučno izoliran        |  |
| Točkići za premeštanje |  |
| Oprema na zahtev       | Automatska ploča EAS, Nastavak za izduvne gasove |